

Oznaczenie obwodu	zasilanie blok rozdzielczy L1, L2, L3, N, PE	wyłącznik główny (rozłącznik)	sygnalizacja opt. zasilania	ochrona przeciwporażeniowa	TP8-1	TP8-2	TP8-3	TP8-4	TP8-5	TP8-6	TP8-7	TP8-8	TP8-9	TP8-10	TP8-11	TP8-12	TP8-13	TP8-14	TP8-15	TP8-16	TP8-17	TP8-18	TP8-19	TP8-20	TP8-21	TP8-22	TP8-23	TP8-24	TP8-25	TP8-26	TP8-27	TP8-28	TP8-29	TP8-30	
Lokalizacja odbioru Nr pomieszczenia na planie					813, 814	800 - 806	807 - 812	813, 814	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	
Moc zainstalowana (kW)					1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Opis / przeznaczenie					o/w. ogólne i awaryjne (korytarz i hol)	o/w. ogólne (pom. biuro)	o/w. ogólne (pom. biuro)	gniazda ogólne (korytarz i hol)	gniazda ogólne (pomieszczenia biurowe)													gniazda komputerowe DATA, blokowane (pomieszczenia biurowe)														rezerwa 26 mod.

Legenda oznaczeń:
R-3f/4 - rozłącznik izolacyjny 3-fazowy + N
W-1f - wyłącznik nadprądowy 1-fazowy
W-3f/4 - wyłącznik nadprądowy 3-fazowy + N
P-1f/2 - wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy + N
LS - lampka sygnalizacyjna potrójna

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

Inwestycja:	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach				
Inwestor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa				
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne				
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce				
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński	upr. bud. GP.7342/90/83/92			
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski	upr. bud. GT.4224/28/24/80			
Opracowała:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio				
Temat rysunku:	Schemat tablicy rozdzielczej TP8				
Data:	czerwiec 2018 r.	Skala:		Nr rysunku:	E-36
Strona nr:					

Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 – Nr seryjny 542--06631349