TP7
Pz = 55,0 kW
kw = 0,5
kj = 0,6
Ps = 16,5 kW
Un = 400 V
cos f = 0,93
In = 25,6 A



Oznaczenie obwodu	zasilanie L1, L2, L3, N, PE	wyłącznik główny (rozłącznik)	sygnalizacja opt. zasilania	ochrona przeciwporażeniowa	TP7-1	TP7-2	TP7-3	TP7-4	TP7-5	TP7-6	TP7-7	TP7-8	TP7-9	TP7-10	TP7-11	TP7-12	TP7-13	TP7-14	TP7-15	TP7-16	TP7-17	TP7-18	TP7-19	TP7-20	TP7-21	TP7-22	TP7-23	TP7-24	TP7-25	TP7-26	TP7-27	TP7-28	TP7-29	
Lokalizacja odbioru Nr pomieszczenia na planie					713, 714	700 - 706	707 - 712	713, 714	700	701	702	703	704	705	706	707, 708		709	710	711	712	700	701	702	703	704	705	706	707, 708	709	710	711	712	
Moc zainstalowana (kW)					1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Opis / przeznaczenie					o/w. ogólne i awaryjne (korytarz i hol)	o/w. ogólne (pom. biuro)	o/w. ogólne (pom. biuro)	gniazda ogólne (korytarz i hol)	gniazda ogólne (pomieszczenia biurowe)													gniazda komputerowe DATA, blokowane (pomieszczenia biurowe)													rezerwa 43 mod.

Legenda oznaczeń:
R-3f/4 - rozłącznik izolacyjny 3-fazowy + N
W-1f - wyłącznik nadprądowy 1-fazowy
W-3f/4 - wyłącznik nadprądowy 3-fazowy + N
P-1f/2 - wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy + N
LS - lampka sygnalizacyjna potrójna

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

Inwestycja:	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach
Inwestor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński — upr. bud. GP.7342/90/83/92
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski — upr. bud. GT.4224/28/24/80
Opracowała:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio
Temat rysunku:	Schemat tablicy rozdzielczej TP7
Data:	czerwiec 2018 r.
Skala:	
Nr rysunku:	E-35
Strona nr:	

Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 - Nr seryjny 542--06631349