

Oznaczenie obwodu	zasilanie blok rozdzielczy L1, L2, L3, N, PE	wyłącznik główny (rozłącznik)	sygnalizacja opt. zasilania	ochrona przeciwporażeniowa	TP4-1	TP4-2	TP4-3	TP4-4	TP4-5	TP4-6	TP4-7	TP4-8	TP4-9	TP4-10	TP4-11	TP4-12	TP4-13	TP4-14	TP4-15	TP4-16	TP4-17	TP4-18	TP4-19	TP4-20	TP4-21	TP4-22	TP4-23	TP4-24	TP4-25	TP4-26	TP4-27	TP4-28	TP4-29	TP4-30	rezerwa 26 mod.
Lokalizacja odbioru Nr pomieszczenia na planie					413, 414	400 - 406	407 - 412	413, 414	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	
Moc zainstalowana (kW)					1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Opis / przeznaczenie					o/w. ogólne i awaryjne (korytarz i hol)	o/w. ogólne (pom. biuro)	o/w. ogólne (pom. biuro)	gniazda ogólne (korytarz i hol)	gniazda ogólne (pomieszczenia biurowe)													gniazda komputerowe DATA, blokowane (pomieszczenia biurowe)														

Legenda oznaczeń:
R-3f/4 - rozłącznik izolacyjny 3-fazowy + N
W-1f - wyłącznik nadprądowy 1-fazowy
W-3f/4 - wyłącznik nadprądowy 3-fazowy + N
P-1f/2 - wyłącznik różnicowoprądowy 1-fazowy + N
LS - lampka sygnalizacyjna potrójna

Układ sieci energetycznej nN 0,4 kV - TT

Inwestycja:	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego przy ul. Piłsudskiego 38 w Siedlcach		
Inwestor:	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa		
Obiekt budowlany:	Instalacje elektryczne wewnętrzne		
Jednostka projektowa:	ELINVEST Usługi Techniczne Lech Jaroszyński ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce		
Projektant:	tech. Lech Jaroszyński	upr. bud. GP.7342/90/83/92	
Sprawdzający:	inż. Henryk Toczyski	upr. bud. GT.4224/28/24/80	
Opracowała:	mgr inż. Anita Jaroszyńska - Dybcio		
Temat rysunku:	Schemat tablicy rozdzielczej TP4		
Data:	czerwiec 2018 r.	Skala:	Nr rysunku: E-32 Strona nr:

Rys. wykonano w programie AutoCAD LT 2014 – Nr seryjny 542--06631349